

# Schon gewusst?



Da niemand davor gefeit ist irgendwann einmal den Platz am Funktisch innezuhaben, sollten einige Grundfunktionen bekannt sein. Dieser „Schon gewusst“ soll helfen sich in die Lage zu versetzen den Funkverkehr eines (oder mehrere) Einsätze ordentlich koordinieren zu können.



- ▲ - leuchtet auf um die Übertragung einer ausgehenden Nachricht anzuzeigen.
- ▼ - leuchtet auf um den Eingang einer Nachricht anzuzeigen.
- - zeigt an welcher Funkkreis durch den Fußschalter oder die Hörergarnitur angesprochen werden kann.

- Funkkreis 1 ist mit 4m Band Kanal 468GU belegt.
- Funkkreis 2 ist mit 4m Band Kanal 387WO belegt (Ortskanal St. Leon)
- Funkkreis 3 ist mit 2m Band Kanal 55 belegt.
- Funkkreis 4 nicht belegt und daher ohne Funktion

**ACHTUNG** → drücken der Funkkreistaste schaltet den Kanal nicht an oder aus! Das drücken bewirkt dass dieser Kanal über den Fußtaster (als Sprechtaete) oder die Hörergarnitur bedient werden kann. Entsprechende Aktivierung wird im oberen Feld durch aufleuchten dieses Symbols ● angezeigt.

- + - Zum hochtasten der Lautstärke (wird über LED angezeigt)
- - Zum runtertasten der Lautstärke (wird über LED angezeigt)

**ACHTUNG** → Übertragung aller Kanäle erfolgt über einen Lautsprecher (pro Tisch). Dies kann bei entsprechenden Lautstärkeinstellungen zu Überlagerungen der Funkkreise kommen!

- **Sprechtaste** zum aktivieren eines Sprechwunsches im jeweiligen Funkkreis. Die Taste während des gesamten Sprechvorgangs gedrückt halten.

- Wähltasten für **Tonruf I** oder **Tonruf II**. Diese Tasten sind zwar noch funktionell werden aber nicht mehr benötigt, da diese Funktion über die Sprechtaeten automatisiert wurde.

- **L-Taste** Schaltet den Funkkreis auf Stumm. Dies wird durch das Erlöschen aller LED's im entsprechenden Funkkreis angezeigt.
- **S-Taste** nicht Belegt und hat daher keine Funktion

## Nützliches Rund um den Funk

<b>Funkrufname LF10/6</b>	→ <b>Florian St. Leon 42</b>
<b>Funkrufname TLF 16/25</b>	→ <b>Florian St. Leon 23</b>
<b>Funkrufname MTF</b>	→ <b>Florian St. Leon 19</b>
<b>Funkrufname 4m Band</b>	→ <b>Florian...</b>
<b>Funkrufname 2m Band</b>	→ <b>Florentine...</b>
<b>Funkrufname Leitstelle</b>	→ <b>Leitstelle Rhein-Neckar</b>
<b>Feuerwehrkanal 4m Band</b>	→ <b>468GU</b> (voreingestelltes Gerät linker Funktisch)
<b>Ortskanal 4m Band St. Leon</b>	→ <b>387WO</b> (voreingestelltes Gerät rechter Funktisch)
<b>Ortskanal 2m Band St. Leon</b>	→ <b>55</b>
<b>Sicherstellen dass der Hörer Richtig aufliegt</b>	→ <b>Ansonsten funktioniert der Lautsprecher nicht</b>

Eure Gerätewarte,

*Hermann und Marco*